



Zebra-Drucker kalibrieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Man erkennt das Problem, man hat den Zebra-Drucker installiert und möchte drucken. Aber man weiß nicht, wie man den Drucker auf das richtige Etikettenformat kalibriert. Dafür haben wir bei Zolemba eine praktische Anleitung erstellt, damit Sie nie wieder mit dem Problem konfrontiert werden, nicht zu wissen, wie Sie Ihren Zebra-Drucker kalibrieren müssen.

Wie kalibriert man einen Zebra-Drucker?

In diesem Blog erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Zebra-Drucker kalibrieren können. Wenn Sie einen Zebra-Drucker verwenden, um beispielsweise Versandetiketten zu drucken, ist es wichtig, dass er gut kalibriert ist. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren Zebra-Drucker für Windows und Mac kalibrieren können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Größe Ihrer Etiketten einstellen und wie Sie den Drucker weiter kalibrieren können. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr Drucker auf Ihrem Computer richtig eingestellt ist. So können Sie unbesorgt mit dem Drucken von etiketten beginnen.

In diesem Blog haben wir den Zebra GK420D Labeldrucker als Beispiel verwendet, der Vorgang ist jedoch für jeden Zebra-Drucker gleich, also machen Sie sich keine Sorgen. Beachten Sie jedoch, dass der Name Ihres Druckers vom Namen des Druckers abweichen kann, der in dieser Anleitung verwendet wird.

Die Kalibrierung eines Zebra-Druckers erfolgt auf Mac- und Windows-Systemen etwas anders. Wir haben beide Möglichkeiten für Sie aufgeschlüsselt, damit Sie die Installationsanleitung für Mac oder Windows leicht verfolgen können.


Klicken Sie auf einen der unten stehenden Links, um direkt zu dem entsprechenden Abschnitt zu gelangen.

[Zebra-Labeldrucker für Windows kalibrieren](#)


[Zebra-Labeldrucker für Mac kalibrieren](#)

Zebra-Labeldrucker für Windows kalibrieren



Nach der Installation des Treibers auf Ihrem Zebra-Drucker gelangen Sie zu dem unten stehenden Bildschirm. Klicken Sie auf die Option "Druckerliste aktualisieren" und wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf "Druckereinstellungen konfigurieren".



Hier können Sie das Format Ihrer Etiketten einstellen. Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf mm steht. Die anderen Schritte, auf die Sie antreffen, sind in Ordnung und können übersprungen werden, indem Sie auf "**Weiter**" oder direkt auf "**Fertig stellen**" klicken.




Um den Drucker weiter zu kalibrieren, klicken Sie auf **“Druckertools öffnen”** und gehen Sie zum 2. Tab **“Aktion”** und wählen Sie **“Medien kalibrieren”**.




Drücken Sie "Send", um den Kalibrierungsprozess abzuschließen. Jetzt wird ein Testdruck aus Ihrem Zebra-Labeldrucker ausgegeben. Sie können nun überprüfen, ob Ihr Versandetikett gut aussieht und ob alles korrekt eingestellt ist. Wenn Sie noch Anpassungen vornehmen möchten oder feststellen, dass Sie etwas bezüglich der Abmessungen falsch eingestellt haben, ist dies der Moment, um die Einstellungen Ihres Versandetikettendruckers anzupassen.


Wir sind jetzt fast fertig! Der letzte Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Sie Ihren Drucker richtig auf Ihrem PC einstellen. Dazu gehen Sie zu "**Einstellungen**" in Windows, wählen dann "**Geräte**" und klicken auf "**Drucker und Scanner**".




Wählen Sie Ihren Zebra-Labeldrucker aus der Liste und klicken Sie auf "Verwalten". Nachdem Sie dies erledigt haben, können Sie "**Druckereigenschaften**" auswählen.




Dann gelangen Sie zu folgendem Bildschirm:
Hier gehen Sie über "Allgemein" zu Ihren "**Voreinstellungen**" und stellen hier das Format ein.



Stellen Sie sicher, dass Sie Millimeter auswählen und auch die richtige Größe der Versandetiketten auswählen. Im Falle eines Zebra-Versandetiketts beträgt dies 102 mm x 150 mm.



Bei den "maintenance" klicken Sie dann auf "**Kalibrieren**". Und schließen Sie mit "**Anwenden**" ab.




Herzlichen Glückwunsch!


Sie können jetzt mit Ihrem Zebra-Drucker arbeiten, vorausgesetzt, Sie haben genug Zebra-Etiketten zur Hand. Diese können Sie auch schnell und einfach bei Zolembe bestellen. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf unsere [Zebra-Versandetiketten](#). Wenn Sie weitere Fragen zur Installation Ihres Zebra-Druckers haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu [kontaktieren](#). Das Team von Zolembe steht Ihnen gerne zur Verfügung, damit Sie schnell mit Ihrem Zebra-Drucker arbeiten können!

Zebra-Labeldrucker für Mac kalibrieren

Um Ihren Zebra-Labeldrucker zu kalibrieren, müssen Sie zunächst Ihren Browser öffnen und in die Adressleiste "**localhost:631**" eingeben.




Sie gelangen jetzt zum "**CUPS**"-Menü. Hier wählen Sie aus dem Menü die Option "**Drucker**" aus.




Sobald Sie die Druckeroption ausgewählt haben, sehen Sie eine Benachrichtigung, die besagt, dass die Web-Schnittstelle deaktiviert ist. Keine Sorge, dies ist einfach zu beheben und Teil der richtigen Einrichtung Ihres Zebra-Druckers.

Web Interface is Disabled

The web interface is currently disabled. Run "**cupstl WebInterface=yes**"



Um dies zu beheben, müssen Sie den Textausschnitt "**cupstl Webinterface=yes**" kopieren und Ihr Terminal öffnen. Sie können Ihr Terminal öffnen, indem Sie "**cmd + Leertaste**" drücken und anschließend nach "**Terminal**" suchen.



In Ihrer Terminalanwendung fügen Sie den kopierten Text ein und drücken dann die Eingabetaste.

```
— -bash — 80x24
Last login: Mon Dec 12 13:18:04 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MarketingTies-Mac-mini:~ marketingties$ cupsctl WebInterface=yes
```

Aktualisieren Sie Ihre Seite mit dem Aktualisierungssymbol in Ihrem Browser. Sie sehen nun alle Drucker, die mit Ihrem Mac verbunden sind.

Printers

Search in Printers:

Showing 4 of 4 printers.

Queue Name	Description	Location	Make and Model	Status
190.168.178.240_@Brother_printer_via_Samba	190.168.178.240 @ Brother printer via Samba		Generic PCL Laser Printer	Idle
Brother_HL_3150CDW_series	Brother HL-3150CDW series		Brother HL-3150CDW series-AirPrint	Idle
RICOH_MP_C3004_002673C6AB4E_	RICOH MP C3004 [002673C6AB4E]		RICOH MP C3004-AirPrint	Idle
Zebra_Technologies_ZTC_GK420d	Zebra Technologies ZTC GK420d	MarketingTies's Mac mini	Zebra ZPL Label Printer	Idle

CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright © 2007-2018 Apple Inc. All rights reserved.

Wählen Sie den Zebra-Drucker aus der Liste aus und wählen Sie "**Standardeinstellungen setzen**" aus der Liste aus, wo derzeit "**Verwaltung**" steht.

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Zebra_Technologies_ZTC_GK420d

[Zebra_Technologies_ZTC_GK420d \(Idle, Accepting Jobs, Not Shared\)](#)

Maintenance: ✓ Administration
Description: 2 Modify Printer C GK420d
Location: 1 Delete Printer inf
Driver: 2 Set Default Options 1 (grayscale)
Connection: 1 Set As Server Default 3logies/ZTC%20GK420d?serial=281124802403
Defaults: 1 Set Allowed Users e media=custom_4x5in_4x5in sides=one-sided

Jobs

Search in Zebra_Technologies_ZTC_GK420d: Search Clear

Show Completed Jobs Show All Jobs

Jobs listed in print order; held jobs appear first.

CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright © 2007–2019 Apple Inc. All rights reserved.

Hier können Sie Ihre Mediengröße für Ihre Zebra-Etiketten einstellen. Wählen Sie dazu im Menü "Mediengröße" aus dem Dropdown-Menü die Option "**Benutzerdefiniert**" aus. Wählen Sie bei der Maßeinheit die Option Millimeter und geben Sie die Abmessungen Ihres Etiketts ein. Für ein Standard-Versandetikett beträgt dies eine Breite von 102 mm und eine Höhe von 150 mm. Wählen Sie für Ihren Medientyp "**Direktthermomedien**". Schließen Sie mit "**Standardeinstellungen setzen**" ab.

CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Set Printer Options

Set Default Options for Zebra_Technologies_ZTC_GK420d

[General](#) [Printer Settings](#) [Banners](#) [Policies](#)

General

Media Size: Custom
Width: 102
Height: 150
Units: Millimeters
Resolution: 203dpi
Media Tracking: Non-continuous (Web sensing)
Media Type: Direct Thermal Media

Set Default Options

CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright © 2007–2019 Apple Inc. All rights reserved.

Der letzte Schritt zur Fertigstellung Ihrer Installation besteht darin, Ihre Anmeldeinformationen für Ihren Mac einzugeben. Melden Sie sich an und Ihre Installation ist abgeschlossen.

Sign in

http://localhost:631

Username

Password

Cancel

Sign In

Herzlichen Glückwunsch!

Sie können jetzt mit Ihrem Zebra-Drucker arbeiten, vorausgesetzt, Sie haben genug Zebra-Etiketten zur Hand. Diese können Sie auch schnell und einfach bei Zolembe bestellen. Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf unsere [Zebra-Versandetiketten](#). Wenn Sie weitere Fragen zur Installation Ihres Zebra-Druckers haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu [kontaktieren](#). Das Team von Zolembe steht Ihnen gerne zur Verfügung, damit Sie schnell mit Ihrem Zebra-Drucker arbeiten können!